



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Sensor GEN 3 Schwarz 10W 1200lm 100D - 840 | IP65 - Bewegungs- und Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|-----------------------------------|
| Artikelnummer | 239231 |
| EAN | 4058075460874 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | FL PFM 10W/4000K SYM 100 S BK FS1 |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 10 |
| Ersetzt (Watt) | 20 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 1200 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Flutlichter |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig |
| Optikabdeckung | Glas |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| IP-Schutzklasse | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz | IK07 - 2 Joule |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C |
| Sockelfarbe | Schwarz |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz |
| Product Serie | Performance |

Masse

| | |
|-------------|-----|
| Länge (mm) | 159 |
| Breite (mm) | 131 |
| Höhe (mm) | 53 |

Sensorinformationen

Warum BudgetLight?

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Sensortyp |  ... | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
| Sensor Erfassungswinkel (grad) | 40 | |
| Sensorbereich (m) |  einfache Retour |  effiziente LEDs 2m - 12m |
| Sensor Zeiteinstellung | | 10 sec - 12 min |

