



## Caractéristiques Osram tube LED 115cm | 4000K 16W - SubstiTUBE HE

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 240761                              |
| EAN                          | 4058075543522                       |
| Marque                       | Osram                               |
| Nom du fabricant             | ST5HE28-1.2M16W/840220-240VACG510X1 |
| Quantité recommandée         | 10                                  |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                               |
| Étiquette énergétique        | D                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED              |
| Substitut (Watt)                  | 28               |
| Puissance (W)                     | 16               |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | G5               |
| Rotatif                           | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2400             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150              |
| Référence Article           | Tube LED T5      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Starter LED inclus | Non                                  |
| Ballast Nécessaire | No                                   |
| Ballast            | Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | High Efficiency                      |
| Logement           | Glass                                |
| Product Serie      | Substitute                           |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur      | 115cm |
| Longueur (mm) | 1150  |
| Diamètre (mm) | 19    |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

