



## Caractéristiques Philips Réglette LED CoreLine BN126C 49W 6000lm - 830 | 120cm - 1x Câblage Traversant

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 238255                          |
| EAN                          | 8710163363516                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 49               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6000             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 122              |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.90        |
| Lampe Incluse        | Oui          |
| Longeur              | 120cm        |
| Référence Article    | Réglette LED |

### Informations de l'appareil

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| EOC8                          | 36351699                         |
| Montage                       | Surface                          |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)               |
| Indice de Protection          | IP20                             |
| Protection Impacts            | IK04                             |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                    |
| Logement                      | Acier                            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                            |
| Couleur du boitier            | Blanc                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours       |
| Product Serie                 | BN126C                           |

### Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1135 |
| Largeur (mm)  | 65   |
| Hauteur (mm)  | 65   |

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Type de capteur



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Pas de détecteur



Eclairage LED durable

