



Caractéristiques Philips Réglette LED CoreLine BN126C 36W 4100lm - 840 | 120cm - 1x Câblage Traversant - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf. | 238777 |
| EAN | 8710163365510 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 36 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4100 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 114 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Longeur | 120cm |
| Référence Article | Réglette LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK04 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | Acier |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie | BN126C |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1135 |
| Largeur (mm) | 65 |
| Hauteur (mm) | 65 |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur

| | |
|-----------------|---|
| Type de capteur |  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie Pas de détecteur |
| |  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Eclairage LED durable |